

# KZ-1800G 多功能控制主機

KONZESYS

KZ-1800G 兼具電子教鞭、無線麥克風、無線控制、中控系統四大功能於一身，採一體化合金的控制面板及防暴式合金按鍵，外形更美觀更流暢，整合多種控制介面及輸入端子，具連動管理功能及可擴展網路遠端模組控制設計。



## 技術參數：

- 帶2.4G無線麥克風功能，數字混音輸出，支持PPT翻頁，激光筆功能
- 帶無線控制，可控制音量、系統開關、投影機開關、幕布升降、信號切換等
- 自動對碼，通信距離遠，usb充電
- 自帶投影機保護器，檢測投影機燈泡的工作情況，並且自動延時關機，更好地保護投影機壽命
- 前面板具有1路筆記型電腦VGA、1路電腦φ3.5mm音頻輸入端口，1路筆記本電源輸出端口
- 1路RS-232電腦控制端口
- 1路RS-232投影機控制端口
- 3×2 VGA矩陣
- 2×1音頻矩陣
- 1路投影機電源，1路電動幕電源
- 電源輸入: AC100-240V自動交換式電源
- 鋁製面板和按鍵,觸感更舒適,經久耐用
- 開孔尺寸：241mm(L)\*77mm(W)\*150mm(H)
- 可設置電動銀幕升降斷電時間，保護電動銀幕行程開關和繼電器
- 軟體可支援Win98/XP/2000/VISTA/Win7版本
- 系統開關可定義自動化批次處理功能
- 8key金屬按鍵鋁面板
- 可配搭多功能IO介面板,方便輸入輸出連接
- 支援線上更新底層程式
- 支援記憶體資料導入匯出